

Dr. Stomp

HDO-01

Hyper Dynamic Overdrive – 01

Effetto overdrive, dal suono iperdinamico e trasparente: due canali disponibili, con volume e gain completamente indipendenti, con il canale C2 caratterizzato da un taglio di frequenza ed un livello di gain ottimizzati per un uso solistico.

Costruzione artigianale, su basetta in bachelite, handwired point to point.

Assemblato con resistenze in film di carbone da 1watt, condensatori Orange drop e Silver mica.

Utilizza una circuitazione analogica a componenti discreti, evitando accuratamente l'uso di circuiti integrati nel percorso del segnale.

Equipaggiato con potenziometri Alpha da 24mm e connettori Switchcraft.

Dotato di true-Bypass switch

Box in acciaio, verniciato a polvere.

Controlli

Level1: volume del canale 1.

Gain1: guadagno del canale 1.

Bass: livello dei bassi (interagisce con i medi).

Mid: livello dei medi.

High: livello degli alti.

Level2: volume del canale 2.

Gain2: guadagno del canale 2

Selettori

Switch ON/DRY: bypass generale (effetto inserito con led acceso)

Switch C1/C2: selezione del canale C1 o C2 (led acceso con C2 selezionato)

Nota: Il canale C2 e' attivo solo con effetto inserito(led sopra lo switch ON/DRY acceso).

Alimentazione: batteria 9V oppure alimentatore 9VDC (non incluso) con negativo in centro e positivo esterno.

Si consiglia di utilizzare un alimentatore di buona qualità, adatto all'uso con effetti.

Dimensioni: 175x135x62

Garanzia: 2 anni, a partire dalla data di acquisto.

Non include i danni da urti, errata alimentazione o comunque causati da un utilizzo non corretto del prodotto.

Hand made in ITALY